



EAN-Code:
RFMD-100: 8595188189538

Technische Parameter		RFWD-100/MT
Versorgung:	1x 3 V Batterie CR 2032	
Batterielebensdauer:	min. 1 Jahr	
Anzeige leerer Batterie:	ja	
Steuerung		
Anwendungsprotokoll:	Matter	
Kommunikationsprotokoll:	THREAD	
Frequenz:	2,4 GHz	
Detektionswinkel:	105°	
Sonstige Daten		
Arbeitstemperatur:	-10 ... +50 °C	
Schutzart:	IP20	
Farbe:	weiß	
Abmessungen des Sensors:	25 x 75 x 16 mm	
Abmessungen des Magneten:	15 x 75 x 14 mm	
Normen:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328	

- Der Fenster-/Türsensor ist ein Melder, der durch das Entfernen des Magneten vom Sensor aktiviert wird.
- Das Thread-Protokoll verbindet die anderen Matter Produkte.
- Anwendung:
 - in Kombination mit einer Schalteinheit zur automatischen Beleuchtungsregelung.
 - über die Matter-App kann die Detektion in Form von einer Meldung auf Ihrem Smartphone angezeigt werden.
- Stromversorgung: 1x 3 V Batterie CR 2032, Batterielebensdauer mind. 1 Jahr.
- Anzeige der leerer Batterie durch doppeltes Blinken der LED oder in der Matter Applikation.
- Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station.