



**EAN-Code**  
 RFRP-20/F: 8595188145107 (French)  
 RFRP-20/S: 8595488145470 (Schuko)  
 RFRP-20/B: 8595188145480 (British)

**BEDIENELEMENTE**



- ist ein Funkfrequenzsignalwiederholer, der zur Erhöhung der Reichweite zwischen dem Sender und Empfänger bis zu 200 m dient
- ist für die Signalübertragung bis zwischen 20 Einheiten
- einfache Installation - Einstecken in die Steckdose, Funktion der Durchgangssteckdose bleibt erhalten
- Spannungsversorgung 230-250 V AC
- Anzeige:
  - grüne LED: Versorgungsspannung
  - rote LED: aktiver Zustand (Empfang und Senden des RF-Signals)
- Programmierung erfolgt mit Taste
- Frequenz 868 MHz
- es wird in drei Ausführungen von Steckdosen, sowie Steckern hergestellt:



French  
CZ, SK, PL, FR



Schuko  
HU, DE, RU, AT, RO



British  
GB

Technische Parameter	RFRP -20
Versorgungsspannung:	230 - 250V / 50-60Hz
Scheinleistung:	6 VA
Verlustleistung:	0.7 W
Frequenz:	868 MHz
Reichweite im Freien:	bis 200 m
Minimale Bedienungsentfernung:	20 mm
Programmierung:	Taste grüne LED/rote LED
<b>Weitere Angaben</b>	
Betriebstemperatur:	-20 bis +55 °C
Lagerungstemperatur:	-30 bis +70°C
Befestigung:	durch Einstecken in die Steckdose
Schutzart:	IP20 Gerät
Abmessungen:	60 x 120 x 80 mm
Gewicht:	225 g
Zusammenhängende Normen:	EN 607 30-1 ed.2

**Bedienung bis 20 Einheiten**



**Beispiel der Verwendung**

